

8-проводной наконечник был разработан под монетоприемник Японии и Китая, основных рынков.

Вы можете использовать Ваши монетоприемники, по логике ниже.

чтобы соединить с другим монетоприемником(как вы сказали что для механического – 3 конца, электронный- 5), вы сможете отрезать такой 8 конца и соединить провод с у вас монетоприемником по ниже логике-

то означает 8 конца-

1-черный-DC12V-

2-белый- DC12V+

3-коричневый-5V(coin 1)

4-синий-5V(coin 2)

5-красный-SIGNAL(coin 1)

6-розовый-GND(coin 1)

7-оранжевый- SIGNAL(coin 2)

8-желтый- GND(coin 2)

